

Kraftaggregat – BAS2 XL13

ALLMÄNT

Kraftaggregatet spänningsförsörjer alla ingående moduler i en BAS2 XL13. Den omvandlar 230V växelspanning till tre olika likspänningar. Modulen övervakar också matningsspänningen (230V).

INDIKERINGAR

På modulens front finns fem lysdioder som indikerar status enligt följande:

- +5V Indikerar att denna spänningen är ok.
- +12V Indikerar att denna spänningen är ok.
- 12V Indikerar att denna spänningen är ok.
- PD (Power down) Indikerar att matningsspänningen (230V) saknas.
- Reset Låg matningsspänning (230V).



SPÄNNINGSÖVERVAKNING

Kraftmodulen övervakar matningsspänningen (230V). Sjunker matningsspänningen under tillåten nivå (200V) försätts BAS2 XL13 i viloläge.

MONTERING

Vid montering och demontering ska matningsspänning till DUC:en vara bruten!

1. Bryt matningsspänning till DUC:en.
2. För in modulen ordentligt i bakplanet och skruva fast den.
3. Slå på matningsspänningen och kontrollera att modulen indikerar +5V, +12V och -12V.
4. Skruva fast modulen

(Forts nästa sida)

TEKNISK SPECIFIKATION

BAS2 XL13 Kraftaggregat

Effektförbrukning:	<40 W
Inspänning:	230 VAC +/- 10%
Utpänningar:	+5V, +12V, -12V
Säkringar:	Glasrörssäkringar 5x20 mm; 2st T1 A 250V, 1st T1.6 A 250V

Uppfyller EMC normer: Emission: EN 50081-2 och Immunity: EN 50082-2